



DS 51 - afisaj digital de panou

pentru semnale 0 (4) ... 20 mA

Afisajul digital de panou **DS 51** dispune de 2 iesiri de alarmare cu contact (limite programabile din tastatura).

Afisajul digital de panou este alimentat la 230 VAC si are incorporata o sursa interna care furnizeaza tensiunea de alimentare de 24 VDC/100 mA necesara pentru senzor.



Caracteristici speciale:

- Recomandat pentru toti senzorii cu semnal 0(4) ... 20 mA
- Operare usoara
- 2 relee de iesire (230 VAC, 3 A)

Date tehnice DS 51

Dimensiuni:	96 x 48 mm (L x i) Adancime montaj: 95 mm
Afisaj:	LED, 5 digiti, inaltime 13 mm, 2 LED-uri pentru alarma
Tastatura:	3 taste: Set, Up, Down
Intrare senzor:	Pentru senzori cu semnal 0(4) ... 20 mA. Conectare in tehnologie 2-/3-/4-fire
Precizie:	max. +/- 20 μ A, tipic +/- 10 μ A
Sarcina:	100 Ω
Alimentare senzor:	24 VDC, max. 100 mA
Alimentare: (optional)	230 VAC, 50/60 Hz 24 VDC sau 110 VAC
Iesiri:	2 x relee iesire, comutare contact, 250 VAC, max. 3 A
Limite alarma:	Reglabile via tastatura
Histerezis:	Reglabil via tastatura
Temperatura operare:	-10...+60 °C (temp. pastrare: -20...+80 °C)
Meniu operare:	Cod de protectie impotriva accesului neautorizat

Descriere	Cod
DS 51 – afisaj digital in carcasa de perete, alimentare 230 VAC, intrare pentru senzori cu semnal 0(4)...20 mA, 2 relee alarma	0500 0006
Optiuni:	
Alimentare 24 VDC in loc de 230 VAC	Z500 0001
Alimentare 110 VAC in loc de 230 VAC	Z500 0002